## <u>Freephonie</u> Configurations

Posté par: francky

Publiée le : 8/4/2007 10:04:46

Toujours avec TrixBox (A@H 2.8). nous allons configurer le trunk pour FreePhonie. Il faudra ouvrir l' interface de gestion et cliquer sur trunk. Ensuite, créer un nouveau trunk. Dans le champ ' Trunk Name ' mettre Freephonie par exemple, puis, dans **Outgoing Settings** - Peer Detail: allow=ulaw&alaw&speex

## context=from-trunk

disallow=all fromdomain=freephonie.net fromuser=Votre n° de téléphone Free host=freephonie.net

## insecure=very

nat=yes

secret=*le mot de passe du compte SIP Freephonie.* type=peerusername=*Votre n° de téléphone Free.* 

Ne rien renseigner dans Incoming Settings. Dans la section : Registration

## Register String:

N° de tel Free : mot de passe Freephonie SIP@freephonie.net Dans le fichier sip.conf, il faut mettre dans les paramètres généreaux:disallow=all allow=ulaw allow=alaw allow=speex nat=yes

defaultexpirey=1800 dtmfmode=auto

qualify=yes

http://asterisk.agmp.org 13/11/2025 22:54:20 - 1